

مشخصات الکتریکی	بار غیر القایی	بار غیر القایی	بار القایی	بار القایی
	مقاومتی	لامپ	القایی	موتور
۵۰۰ VAC	۵ A	۱-۱.۵ A	۳ A	۰.۸-۱.۵
۲۵۰ VAC	۱۰ A	۰.۵-۱ A	۳ A	۰.۸-۱.۵
۳۰ VDC	۵ A	۳A	۴ A	A ۳
۲۵۰ VDC	۰.۲ A	-	-	-
جریان لحظه ای				NC < ۲۴A / NO < ۱۲A
مقاومت عایق				۱۰۰MΩ @ ۵۰۰VDC <
سرعت عملکرد الکتریکی				operation/min ۳۰