

مشخصات الکتريکال	بار غير القايي	بار غير القايي	بار القايي	بار القايي
	مقاومتی	لامپ	القايي	موتور
۵۰۰ VAC	۵ A	۱۱.۵ A	۳ A	۰.۸-۱.۵
۲۵۰ VAC	۱۰ A	۰.۵-۱ A	۳ A	۰.۸-۱.۵
۳۰ VDC	۵ A	۳A	۴ A	A ۳
۲۵۰ VDC	۰.۲ A	-	-	-
جریان لحظه ای				NC < ۲۴A / NO < ۱۲A
مقاومت عایق				۱۰۰MΩ @ ۵۰۰VDC <
سرعت عملکرد الکتريکی				operation/min ۳۰